

# БАСТИОН



## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОЛЛЮСК-12/1,5

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.436234.582 ЭТ

*Благодарим Вас за выбор нашего источника питания МОЛЛЮСК-12/1,5.  
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.*

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, внешний вид и правила безопасной эксплуатации источника питания МОЛЛЮСК-12/1,5 (далее по тексту: изделие).



#### **ВНИМАНИЕ!**


Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение от электросети 220в.

**Изделие предназначено** для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В.

**Изделие защищено** от перегрузки и короткого замыкания на выходе.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В	<b>90...250</b>
2	Выходное напряжение постоянного тока, В	<b>11,4...12,6</b>
3	Номинальный ток нагрузки, А	<b>1,3 *</b>
4	Максимальный ток нагрузки, А	<b>1,5 *</b>
5	Электрическая прочность, кВ	<b>3</b>
6	Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более	<b>2</b>
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	<b>0,09 (0,11)</b>
8	Диапазон рабочих температур, °С	<b>-30...+40</b>
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	<b>90</b>
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>	
10	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	<b>IP67</b>

\* При установке в хорошо вентилируемом месте. При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 1 А.

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.




Рисунок 1. Внешний вид.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 18 месяцев** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.



bast.ru — основной сайт  
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления  
dom.bast.ru — решения для дома  
skat-ups.ru — интернет-магазин

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru  
отдел сбыта: ops@bast.ru