

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

VIESMANN	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	
	<b>Vitopend 100-W тип A1JB/A1NB</b>								
	24 кВт	120 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	3 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	12 часов	
	29,9 кВт	140 Вт		1 ч 10 мин		2 ч 50 мин		10 часов	
34 кВт	150 Вт	1 час		2 ч 30 мин		9 часов			
<b>Vitopend 100-W тип B1KC/B1HC (комбинированный)</b>									
19 кВт	82 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	3 часа	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	5 часов	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	20 часов		
26 кВт	128,5 Вт		1 ч 20 мин		3 ч 10 мин		11 часов		
35 кВт	159,7 Вт		50 минут		2 ч 10 мин		9 часов		

ARISTON	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	
	<b>Серия ALTEAS X</b>								
	24 FF	117 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	3 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	12 часов	
	30 FF	129 Вт		1 ч 20 мин		3 ч 10 мин		11 часов	
35 FF	152 Вт	1 час		2 ч 30 мин		9 часов			
<b>Серия CARES X</b>									
15CF / 24CF	78 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	3 часа	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	5 часов	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	20 часов		
15FF / 18FF / 24FF	112 Вт		2 часа		3 ч 40 мин		15 часов		

BAXI	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	
	<b>Настенные ECO-4S</b>								
	Есо 240 i, 1.240 i, 280 i	110 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	2 часа	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	3 ч 40 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	15 часов	
	Есо 240 Fi, 1.240 Fi	170 Вт	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 часа		ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач		8 часов	ТЕРЛОСОМ-1000 + 2 шт. АКБ 120 Ач
	Есо 280 Fi	190 Вт	—	—	7 часов		11 часов		
	<b>Настенные Luna-3</b>								
	240 i	80 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	3 часа	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	5 часов	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	20 часов	
	240Fi / 1.240Fi	135 Вт		1 ч 10 мин		2 ч 50 мин		10 часов	
	280Fi / 310Fi / 1.310Fi	165 Вт	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 ч 20 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	8 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-1000 + 2 шт. АКБ 120 Ач	13 часов	
	<b>Настенные ECO Nova</b>								
	24 F	135 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 ч 10 мин	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 ч 50 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	10 часов	
	<b>Напольные серии SLIM</b>								
	2.300Fi / 1.230Fi / 1.300Fi	170 Вт	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 часа	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	8 часов	ТЕРЛОСОМ-1000 + 2 шт. АКБ 120 Ач	12 часов	
	2.230i / 1.150i / 1.230i / 2.300i / 1.300i	120 Вт	ТЕРЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	3 ч 30 мин	ТЕРЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	12 часов	

Buderus	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***
	Logamax U012-28 T60, U014-28 T60	165 Вт	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 ч 20 мин	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	8 ч 30 мин	ТЕPЛОСОМ-1000 + 2 шт. АКБ 120 Ач	13 часов
	Logamax U014 -24, U014 -24 VMC, U014 -24 K, U014 -24 K VMC	90 Вт	ТЕPЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	2 ч 40 мин	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	4 ч 30 мин	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	18 часов
	Logamax U012 -24, U012 -24 K, U012 -28 K	141 Вт		1 ч 10 мин		2 ч 50 мин		10 часов

navien	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***
	Prime 13K / 16K / 20K 24K / 30K / 35K	150 Вт	ТЕPЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 час	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 ч 30 мин	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	9 часов
	Deluxe FF 10K / 13K / 16K 20K / 24K / 30K / 35K / 40K							
	Deluxe Coaxial 10K / 13K 16K / 20K / 24K / 30K							
	Deluxe Plus Coaxial 13K 16K / 20K / 24K / 30K							
Deluxe Plus FF 10K / 13K / 16K 20K / 24K / 30K / 35K / 40K								

protherm	Производитель, модель котла**	Электрическая мощность котла*	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	Рекомендуемый ИБП	Время резерва***	
	<b>Пантера 2015</b>								
	12KTO / 30KTV	145 Вт	ТЕPЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	1 ч 10 мин	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 ч 50 мин	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	10 часов	
	25KOO / 25KOV	88 Вт		2 ч 40 мин		4 ч 30 мин		18 часов	
	25KTO / 25KTV	142 Вт		1 ч 10 мин		2 ч 50 мин		10 часов	
	30KOV	93 Вт		2 ч 40 мин		4 ч 30 мин		18 часов	
	35KTV	175 Вт	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	2 часа	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	8 часов	ТЕPЛОСОМ-1000 + 2 шт. АКБ 120 Ач	12 часов	
	<b>Гепард 2015</b>								
	12MOV / 23MOV	92 Вт	ТЕPЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	2 ч 40 мин	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	4 ч 30 мин	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	18 часов	
	12MTV	136 Вт		1 ч 10 мин		2 ч 50 мин		10 часов	
	23MTV	156 Вт		50 минут		2 ч 10 мин		9 часов	
	<b>Рысь</b>								
	НК11 / НК24 / НК28	98 Вт	ТЕPЛОСОМ-250+ АКБ 40 Ач	2 ч 10 мин	ТЕPЛОСОМ-300 + АКБ 65 Ач	4 часа	ТЕPЛОСОМ-600 + 2 шт. АКБ 100 Ач	16 часов	

\* Информация по мощности котлов взята с сайтов фирм-представителей производителей котельного оборудования

\*\* Если ваша модель котла отсутствует в представленном перечне, можете обратиться в службу тех. поддержки компании «Бастион»: 911@bast.ru, тел.: 8-800-200-58-30 и вам помогут с выбором ИБП и необходимой емкости АКБ

\*\*\* Ориентировочное время работы в режиме «Резерв»